



Akkuenergia (Wh)	94	184	227	281		626	916	1148
<b>Akun latausaika (min) kapasiteettiin 80 % / 100 %</b>								
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300		--	--	--
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70		130 / 160	190 / 215	220 / 265
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45		90 / 120	100 / 130	120 / 160
<b>Akun käyttöaika yhdellä latauksella (jopa ... min) ①</b>								
MSA 200 C-B	--	42	45	56		110	160	200
MSA 161 T	--	42	50	62		125	180	230
HTA 85	18	42	55	68		125	180	230
FSA 65	30	60	75	93		200	300	380
FSA 85	18	36	45	56		120	180	220
FSA 90 (siimaleikkuupäällä)	12	24	30	37		80	120	150
FSA 90 (ruohoterällä)	18	36	45	56		120	180	220
FSA 130 (siimaleikkuupäällä)	19 - 10 ②	30 - 18 ②	40 - 20 ②	50 - 25 ②		100 - 70 ②	150 - 100 ②	190 - 125 ②
FSA 130 (ruohoterällä)	36 - 18 ②	72 - 36 ②	85 - 45 ②	105 - 56 ②		230 - 120 ②	330 - 170 ②	420 - 215 ②
HSA 66	72	144	180	223		450	660	800
HSA 86	72	144	180	223		450	660	800
HSA 94 R	54 - 42 ②	108 - 84 ②	135 - 105 ②	167 - 130 ②		380 - 320 ②	550 - 450 ②	700 - 570 ②
HLA 65	72	144	180	223		450	660	800
HLA 85	72	144	180	223		450	660	800
BGA 85	10	19	24	30		65	90	115
BGA 100	30 - 8 ②	66 - 12 ②	83 - 16 ②	103 - 20 ②		224 - 45 ②	300 - 60 ②	395 - 75 ②
KGA 770	84	168	210	260		--	--	--
TSA 230	7	14	18	22		50	75	95
<b>Akun riittävyys yhdellä latauksella (jopa ... m2) ①</b>								
RMA 443 PC	240	420	500	620		--	--	--
RMA 448 PC	180	360	450	560		--	--	--
RMA 2 RP	240	420	500	620		--	--	--

①

Viitteellisiä arvoja, voivat vaihdella leikkumateriaalista ja käytöstä riippuen

②

Tehoasento 1 - Tehoasento 3/4

--

Ei sovi laitteeseen



Matalatehoinen akku



Suositeltu akku

Käyttöaikataulukko on laadittu vuoden 2019 Stihl tuoteluettelon pohjalta - Woodsman Oy - [www.woodsman.fi](http://www.woodsman.fi)